



Casablanca MP56

Radio

UKW (FM)/MW/LW (Band)
 Codem-Konzept DigiCeiver
 RDS RDS-EON-PTY
 Radiotext
 Verkehrsfunkdurchsage (TA)
 Digitale Trennschärfenoptimierung (SHARX®)
 Speicherplätze 36
 UKW-Frequenzgang (Hz) -3 dB 20 – 16.000
 AM-Störunterdrückung

MP3/WMA-Player

Wiedergabe MP3/WMA* von CD-R/-RW, MMC/SD
 Anzeige von Verzeichnissen/Dateinamen bis zu 127
 Anzeige von ID3-Tags bis zu 30 Zeichen
 Bitrate 8 – 320 Kbit
 Unterstützung variabler Bitraten

Verstärker

Digitaler parametrischer Equalizer
 Selbstmessender Equalizer
 Anzahl der Bänder 6
 Variable EQ-Güte
 Automatic Sound (GALA)
 Quellenspezifische Klangeinstellung
 Sound Presets (Music/Car)
 X-Bass mit variabler Center Frequenz
 Preamp-Out 4-Kanal (3 V)
 Internal power amp on/off

Aux-In 2

Sub-Out: var. gain/frequency
 Sinusleistung (DIN 45324) bei 14,4 V 4 x 26 Watt
 Max. Power 4 x 50 Watt
 Interface(optional)
 Abmessungen (B x H x T) mm 179/52/160

CD

CD-R/RW-kompatibel
 Frequenzgang (Hz) -1 dB 15 – 20.000
 CD Mix/Disc Naming/CD-Text
 DMS (CD-Wechsler-Steuerung)

MMC/SD

Kartenleser für MMC/SD
 Formatierung FAT 16 und FAT 32

USB

USB-Anschluss für Massenspeichermedien
 und USB Player
 Formatierung FAT 16 und FAT 32

Allgemeines

Full Graphic DOT
 Flip Release Panel motorisiert
 Softkey-Bedienkonzept
 Displayfarbe VarioColour (4.096 Farben)
 Tastaturbeleuchtung Rot
 Display-Helligkeit (Brightness)
 Blickwinkeleinstellung (Angle)
 Variabler Begrüßungstext
 Diebstahlschutz abnehmbares Flip-Panel
 Uhrzeitanzeige RDS

Anschlüsse: Dimmer/Telefon-Mute

TMC-Out UKW
 Vorbereitung für Telefon-/Navigation-Sprachausgabe
 Audio Streaming via externem Bluetooth